



סדר פעולות לשינוי שם שלוחה במרכזיות:
Panasonic TDA/TDE/NCP/NS500

(השינוי יתבצע ע"י השלוחה הראשית בד"כ מספרה 101).

- שם השלוחה יכול עד 20 אותיות כולל רווח.
- טלפונים חכמים מדגם: T7665 / DT321 / NT321 אינם תומכים.


 1. לחץ על לחצן **PROG. PROGRAM**



 ברוב הדגמים הלחצן נמצא במסך בצד שמאל

2. חייג [*] ← [#].

3. הקש סיסמא: 1234 (על הצג יופיע: SYS-PGM NO?).
4. יש לחייג [004] (על הצג יופיע: EXT NAME).
5. הקש על ENTER (שנמצא במסך / בלחצן שבאמצע לחיץ הניווט).
6. הקש את מספר השלוחה, שאותה נרצה לשנות, אם לשלוחה קיים שם הוא יופיע על הצג הטלפון.
7. יש לחייג את השם הרצוי ע"י הקשה על לחצני הספרות שבטלפון.

לחצן 2 – A,B,C	לחצן 6 – M,N,O
לחצן 3 – D,E,F	לחצן 7 – P,Q,R,S
לחצן 4 – G,H,I	לחצן 8 – T,U,V
לחצן 5 – J,K,L	לחצן 9 – W,X,Y,Z

טבלה מפורטת של התווים של כל הלחצים, מצורפת בעמוד מתחת

-  כדי למחוק אות יש ללחוץ על לחצן **TRANSFER**.
- כדי לעשות רווח בין המילים, מופיע בצג הטלפון 'חץ ימינה' או ללחוץ בלחצן הניווט, על החץ מצד ימין.

8. לאישור ושמירה לחץ על  **AUTO DIAL STORE**.

9. לסיום  ו-.

לשירותכם תמיד,
טלרז תקשורת



פעמים לחצנים	1	2	3	4	5	6	7	8	9
①	!	?	"	1					
②	A	B	C	a	b	c	2		
③	D	E	F	d	e	f	3		
④	G	H	I	g	h	i	4		
⑤	J	K	L	j	k	l	5		
⑥	M	N	O	m	n	o	6		
⑦	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
⑧	T	U	V	t	u	v	8		
⑨	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
⑩	(space)	.	,	'	:	;	0		
* ⌘	/	+	-	=	<	>	*		
# ⌘	\$	%	&	@	()	€	£	#